
MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI (213–215)
– napojeno do DR–215A (celkem cca 26x UTP)
DR–215
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlaby 170/40
a 110/60 v souběhu – při rekon.
místností přesun kabelláže
do žlabu 170/40, demontáž
žlabu 110/60
(předpoklad 60x UTP)
DR–215, 42U–600x600
– navrh. napojení místností:
211–224
– předpokládané osazení racku (37U)
14x patch panel 24–port,
14x vyvazovací panel,
1x optický panel 24xE2000
7x switch 48–port
1x napájecí panel
(celkem cca 318x UTP)
VENTILAČNÍ ŠACHTA
svislá trasa 1.PP–5.NP,
kabeláž vedena na stávající
složité konstrukci
VENTILAČNÍ ŠACHTA
svislá trasa 1.PP–5.NP
na boku šachty osadit
drátěný žlab 100/50
VEDENO NAD PODHLÍDEM
– stávající složité konstrukce,
stávající minerální podhled –
demontáž a zpětná montáž,
při rekon. místností doplnit
o svazkové držáky M70FS
OPTICKÁ TRASA F03.2
MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI (208)
– přetažení kabelláže z DR–215 do DR–202
(cca 2x UTP)
MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI (205)
– přetažení kabelláže z DR–215 do DR–202
(cca 12x UTP)
MÍSTNOSTI PO REKONSTRUKCI (202,203)
– přetažení kabelláže z DR5.NP–1 do DR–202
(celkem cca 34x UTP)
DR5.NP–1
VEDENO POD STROPEM
– při rekon. místnosti instalovat
nový PVC žlab 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 200/60
KOMÍNOVÝ PRŮDUCH
svislá trasa 2.PP–5.NP
vybourání a zpětná
zazdívka vč. začištění,
nad podlahou a pod stropem
osadit revizní dvířka 300x300mm,
kabeláž vést ve svazku pomocí
kabelových příchytek
OPTICKÁ TRASA F03.1
DR–202 (NOVÝ RACK)
42U–800x800
– navrh. napojení místností:
200–209, 225AB
– předpokládané osazení racku (25U)
9x patch panel 24–port,
9x vyvazovací panel,
1x optický panel 24xE2000
4x switch 48–port, 1x 24–port
1x napájecí panel
(celkem cca 204x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– instalovat novou PVC lištu 40/20
– při rekon. místnosti instalovat
2x nový PVC žlab 100/60
(předpoklad 130x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– při rekon. místnosti instalovat nový
PVC žlab 130/40 (předpoklad 74x UTP)
DR–215 (cca 10 portů)
DR–128A (cca 6 portů)
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC lišta 40/40 – není páteřní trasa
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC lišta 40/40 – při rekon.
místností nahradit novým PVC žlabem 130/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC lišta 40/40 – při rekon.
místností nahradit novým PVC žlabem 150/60
MÍSTNOSTI PO REKONSTRUKCI (224ABC)
napojeno do DR–215 (celkem cca 18x UTP)
MÍSTNOST PO REKONSTRUKCI (200)
– přetažení kabelláže z DR–215 (10x UTP)
a DR–128A (6x UTP) do DR–202
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit 2 novými PVC žlaby 150/60
(předpoklad 258x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit 2 novými PVC žlaby 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit 2 novými PVC žlaby 150/60
(předpoklad 162x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit novým PVC žlabem 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
(předpoklad 90x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit 2 novými PVC žlaby 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit 2 novými PVC žlaby 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40 – při rekon.
místností nahradit novým PVC žlabem 150/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC lišta 40/40 – při rekon.
místností nahradit PVC žlabem 150/60
(předpoklad 96x UTP)
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 110/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 110/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 110/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 110/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 110/60
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40
VEDENO POD STROPEM
– stávající PVC žlab 170/40