Trasy přeložek NN, VO vedení, která vstupují do nově instalovaných zpevněných ploch
Trasy přeložek el. vedení budou uloženy do trubek dle řezů
V označených místech budou vedeny přes komory, které umožní výměny a protahování
Komory věcí PD stavební
IO 01e

Komora viz PD stavby

Zapínací bod BCK Holoubkov, sloupek s výstroj pro 5ti. směry.
Ve výkrese značeny jen trasy, počítejte délce v chráničkách /CTKY 63x50/
IO 10

UPOZORNĚNÍ:
TRASY VŠECH VEDENÍ BUDOU ULOŽENY DO CHRANIČEK DLE ŘEZŮ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozvodná soustava sekundární 3–stř., 50 Hz, 400 / 230V / TN – C, TN – S
Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000–4–41, ed.2
VN dle ČSN333201
Ochrana před přímým dotykem, opatření–kryty, přepážky, zábrany, polohou.
Ochrana před nepřímým dotykem – změněním v síti s nepřímo uzemněním uzlem
NN zařízení automatickým odpojením od zdroje čl. 411
– základní ochrana základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty viz předmětné přílohy
– ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním pospojováním a automatickým odpojením

Doplňková ochrana:
– doplňujícím ochranným pospojováním
– proudovým chráničem s rozdílovým proudem 0,03A
Dimenzování ochranných vodičů musí být provedeno dle ČSN 33 2000–5–54 ČL.543.1 aČL.547.1.
V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojení – "EP" / ekvipotenciální přípojnice apod./

TRASA KABELŮ

výkopy upravit dle počtu kabelů

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU :

Kóty v mm! M – 1:10

TRASA NN KABELOVÉ PŘÍPOJKY


Travnatý povrch
Zpevněný povrch
zatravnění
zásyp zeminou
5x výstražná fólie PVC, š. 33 cm
zához zeminou
beton
KOPODUR KD 09125 distanční rozpěrky 07125/4, 6
KOPODUR KD 09125
podkladní beton
Živičný povrch 100 mm
podkladní beton 100 mm
makadam 200 mm
zásyp zeminou
niveleta budoucí komunikace
červená
1200
1400
100
300
150
100 LNA
100 LNA
1150
100 LNA
100 LNA
100 LNA